

APTF10KW01



The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.

Incluye: Documentación en CD, Hardwire Panel, Installation Guide, Mounting hardware, Rack Mounting Brackets, Manual del usuario



Especificaciones técnicas

Salida

Maximum Total Current Draw	60
----------------------------	----

Entrada

Frecuencia de entrada	45-65 Hz
Load Capacity	10000VA
Maximum Input Current	60A
Maximum Line Current	60A

Descripción física

Altura máxima	175mm, 17.5cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	749mm, 74.9cm
Peso neto	100.0kg
Peso de envío	125.0kg
Altura bruta	406mm, 40.6cm
Anchura bruta	600mm, 60.0cm
Profundidad bruta	1000mm, 100.0cm
Color	Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones	CSA, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Listado en UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

REGÍSTRESE PARA CORREO ELECTRÓNICO

Me gustaría recibir noticias en información comercial de Scheider Electric y sus filiales a través de medios de comunicación electrónicos, como el correo electrónico. Para obtener más detalles, lea nuestra Política de privacidad.

Email

Soy un...

Aceptar

QUIÉNES SOMOS

- Historia de APC
- Relaciones con los inversores
- Carreras
- Sustentabilidad

CONÉCTESE CON NOSOTROS

- Prensa
- APC Blog
- Blog de Schneider Electric sobre centros de datos
- Contáctenos

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Código postal

Buscar

CÓDIGO DE PROMOCIONES

Introduzca clave

Ir



- Términos y condiciones
- Política sobre privacidad de datos y cookies
- 2020, APC by Schneider Electric